



Uprava nadzemného NN vedenia  
 NN: NFA2X 4x120 RM, l=664m  
 VO: NFA2X 2x25 RM, l=664m  
 od PB č.20 po PB č.35

Uprava nadzemného NN vedenia  
 NN: NFA2X 4x120 RM, l=664m  
 VO: NFA2X 2x25 RM, l=664m  
 od PB č.20 po PB č.35

Uprava nadzemného NN vedenia  
 NN: NFA2X 4x120 RM, l=127m  
 VO: NFA2X 2x25 RM, l=127m  
 od PB č.35 po PB č.38

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : I-1 (VN), LAHKÁ (NN) ZNEČISTENIE OBLASTI: MALÉ - Z I.  
 VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz  
 NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C  
 VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  
**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1):**  
 - ochrana pred priamym dotykom - umiestnením mimo dosahu  
 - ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnením  
**OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):**  
 - samočinné odpojenie napájania  
 - dvojité alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností  
 © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

**KALŠA**  
 - úprava časti existujúceho vzdušného NN vedenia  
 - výmena existujúcej TS1 za blokovú  
 - preloženie časti NN vedenia k miestnej ceste  
 - úprava dotknutých domových prípojok

- LEGENDA**
- úprava VN prípojky pre TS1
  - zemná VN prípojka pre TS1
  - existujúce VN vedenie
  - úprava existujúceho vzdušného NN vedenia
  - existujúce vzdušné NN vedenie
  - podzemné káblové NN vedenie
  - demontáž vzdušného VN / NN vedenia
  - projektovaná blokova trafostanica TS1
  - existujúca príhradová trafostanica TS2
  - demontáž štvorstĺpovej TS1
  - výmena podperného bodu VN / NN vedenia
  - existujúci podperný bod VN / NN vedenia
  - demontáž podperného bodu VN / NN vedenia
  - prípojkový podperný bod pre napojenie DP
  - projektovaná ističia skriňa na stípe
  - projektovaný obmedzovač prepätia VN / NN
  - projektovaný UVČ-zvislý
  - existujúci elektromerový rozvádzač

- DOMOVÉ PRÍPOJKY (DP)**
- DP realizovaná závesným káblom AYKYz
  - DP realizovaná káblom uloženým v zemi
  - ukončenie DP na strešniku s kotvou
  - ukončenie DP na konzole
  - VSKP - kód rozsahu úprav DP

- KÓDY ROZSAHU MONTÁŽE DP**
- V - Výmena vodičov domovej prípojky
  - S - Nový strešník
  - K - Nová kotva strešníka
  - P - Nová poistková skriňa na stípe
  - R - Rozpojovacia skriňa
  - Z - Znovumontáž existujúcej DP
  - P2(35,40) - Nová poistková skriňa na stípe pre 2 odberateľov
  - s - Spojka

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Martin Berezňanin	SADA	
VEDÚCI PROJEKTANT	Ing. Martin Berezňanin		
PROJEKTANT	Ing. Martin Berezňanin		
VEDÚCI ÚTVARU	Ing. Martin Hajduk		
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.		
MESTO STAVBY	Kalša, k.ú. Kalša	STUPEN	RPD
NÁZOV STAVBY	Kalša - úprava NN z TS1 a TS2	ČÍSLO ZHRAZKY	IP-11543
	Montážny výkres - úprava vedenia PB č.20 po PB č.38	DÁTUM	11/2023
		FORMÁT	4xA4
		MERKA	1 : 1 000
			<b>2</b>